ERHVERVSSTYRELSEN



# ELINSTALLATIONS-RAPPORT

## Heerfordtsvej 16 - 9800 Hjørring

**GYLDIGHEDSPERIODE:** 16.11.2026 - 16.11.2027
**LØBENUMMER:** E-1493266

### EJENDOMSINFORMATION



**Byggeår:**
1966

**Kommune- og BFE nr.:**
860-5526204

**Matrikel/ejerlav:**
33aa, Hjørring Markjorder

### DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

**Firma:**
ERIK LYTZEN A/S

**Gennemgangen er foretaget af:**
Nicklas Jürgensen

**Adresse:**
Frederikshavnsvej 78, 9800 Hjørring

**Telefon:** 65998000

**E-mail:** lytzen@lytzen.dk

**CVR-nummer:** 26195438

# DET SKAL DU VIDE OM ELINSTALLATIONSRAPPORTEN



Elinstallationsrapporten beskriver ulovlige forhold og funktionsfejl ved elinstallationen. En installation er ulovlig, hvis den ikke lever op til de standarder og lovkrav, der var gældende, da installationen blev udført.
Ulovlige forhold fremgår af fejloversigten på side 6.
Funktionsfejl i den lovlige del af elinstallationen, fremgår ikke af fejloversigten.
"Elinstallatørvirksomhedens oplysning om funktionsdygtighed" på side 4.



Den autoriserede elinstallatørvirksomhed foretager en visuel gennemgang og udfører **stikprøver** på baggrund af erfaring og en professionel faglig vurdering. Fagpersonen undersøger installationer, som vækker opmærksomhed, eller hvor der erfaringsmæssigt ofte vil være fejl.
Stikprøver udvælges systematisk, og alle typer installationer undersøges. Da det er stikprøver, kan der være ulovlige og farlige installationer i boligen, som ikke er fundet og derfor ikke er beskrevet i rapporten.



Som boligejer er det dit ansvar at få udbedret ulovlige elinstallationer. De fleste fejl i installationerne skal udbedres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Du kan se, hvilke fejl, du selv må udbedre, på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk.




De ulovlige fejl i installationen vurderes ud fra, hvor farlig den ulovlige fejl er.
Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem, hvor farlig en fejl er, og hvor dyrt det er at udbedre fejlen. Der kan være fejl, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som kan indebære en alvorlig risiko for elektrisk stød eller brand, hvis der ikke gøres noget.
Rapporten forholder sig ikke til, hvad det koster at udbedre et ulovligt forhold.

## SÅDAN FUNGERER VURDERINGSSYSTEMET

Hver konstateret fejl under gennemgangen får en vurdering. Alle fejl i elinstallationerne er ulovlige. Nogle er udelukkende ulovlige, mens andre både er ulovlige og indebærer risiko for brand og/eller stød. Alle fejl i oversigten kan have betydning for funktionsdygtigheden.

I elinstallationsrapporten kan du læse om følgende typer fejl:



**Risiko for stød**
Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for elektrisk stød.



**Risiko for brand**
Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for brand.



**Ulovlige elinstallationer**
Elinstallationer, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der gjaldt, da installationen blev udført.



**Undersøges nærmere**
Forhold ved elinstallationerne, der bør undersøges nærmere for at afklare, om der er en fejl. Det kan være en fejl med risiko for brand eller stød, og derfor bør du undersøge forholdet nærmere. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

# OPLYSNINGER OM FUNKTIONSDYGTIGHED

## SÆLGERS OPLYSNINGER

Forud for gennemgangen har den autoriserede elinstallatørvirksomhed bedt sælger om at oplyse om installationernes funktionsdygtighed. Sælger svarer ud fra sit kendskab til installationen. Der kan derfor være tale om manglende funktionsdygtighed i både lovlige og ulovlige installationer.

På næste side kan du læse elinstallatørvirksomhedens oplysninger om funktionsfejl i den **lovlige** del af installationen. I fejloversigten på side 6 kan du læse om fejl i installationen, som er **ulovlige** og samtidig kan have betydning for funktionsdygtigheden.

### SÆLGERS OPLYSNINGER OM FUNKTIONSDYGTIGHED:

**Har du kendskab til, at dele af elinstallationen ikke fungerer eller at der tidligere har været problemer med elinstallationen?**
Nej

**Har du kendskab til at der er udført reparationer eller ændringer af elinstallationen?**
Ja
**- Hvor?** *Eltavlen for ca 5 år siden*



**Har du kendskab til at dele af elinstallationen er udført af personer uden autorisation?**
Nej

**Har du kendskab til, at RCD'en (HFI/HPFI-afbryderen) selv har afbrudt for strømmen inden for de seneste 12 måndeder?**
Nej

**Hvis huset er forsynet med elvarme, har du så kendskab til, at der er eller har været problemer med elvarmen?**
Nej

**Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler ved bygningerne:**
<Yderligere bemærkninger er ikke udfyldt>

### SÆLGER:

**Claus Holm Ditlevsen**
Heerfordtsvej 16
9800 Hjørring

# OPLYSNINGER OM FUNKTIONSDYGTIGHED

## ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDENS OPLYSNINGER

### ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDENS OPLYSNING OM FUNKTIONSDYGTIGHED:

**Viste gennemgangen, at der var lovlige dele af elinstallationerne, der ikke fungerede?**
nej

**Stemmer sælgers oplysning om funktionsdygtighed overens med gennemgangen?**
ja

### BEMÆRKNINGER FRA BESØGET:

Afbryder mangler tangent ved døren i værelse overfor stue

### BLEV ALLE RUM GENNEMGÅET?

Ja



# FEJLOVERSIGT

I dette afsnit finder du en oversigt over de fejl, der er fundet i elinstallationerne.



Fejloversigten er dannet ud fra elinstallatørvirksomhedens gennemgang af installationer og installationsdele.

De fejl i elinstallationerne, der indgår i fejloversigten, er ulovlige forhold. Nogle er udelukkende ulovlige, mens andre derudover udgør en risiko for brand eller stød.

Alle fejl i oversigten kan have betydning for, om installationen fungerer korrekt. Men en funktionsfejl nævnes kun, hvis den samtidig udgør en ulovlig del af installationen.

Du kan finde oplysninger om eventuelle funktionsfejl i den lovlige del af installationen i afsnittet "Oplysninger om funktionsfejl" på side 3.

**Vær opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker de anførte fejl.**

## FEJL INDE I BEBOELSE

### BEBOELSE - STUEPLAN - TAVLEN

| Nr. | Vurdering | Fejl |
|---|---|---|
| 1 | ⊘ | Der mangler afdækningsplader i fronten af eltavlen. |
| 2 | ⊘ | Opmærkning af eltavlen mangler delvist.<br>- Flere grupper mangler opmærkning. |

### BEBOELSE - STUEPLAN - ENTRE

| Nr. | Vurdering | Fejl |
|---|---|---|
| 3 | ⊘ | Der mangler én stikkontakt. |
| 4 | ⊘ | Enkelte kabler mangler fastgørelse. |

### BEBOELSE - STUEPLAN - KØKKEN

| Nr. | Vurdering | Fejl |
|---|---|---|
| 5 | ⊘ | Der er enkelte steder anvendt ulovlig, bøjelig ledning som fast installation. |

## BEBOELSE - STUEPLAN - GANG VED STUE

| Nr. | Vurdering | Fejl |
|---|---|---|
| 6 | ⊘ | Der mangler én stikkontakt. |
| 7 | ⊘ | Der er enkelte steder anvendt ulovlig, bøjelig ledning som fast installation. |

## BEBOELSE - STUEPLAN - BADEVÆRELSE

| Nr. | Vurdering | Fejl |
|---|---|---|
| 8 | ⚡ | Der er én dåse, roset eller lampeudtag, der mangler låg. |

## BEBOELSE - STUEPLAN - BADEVÆRELSE - 230 VOLT INDBYGNINGSARMATURER - SPOT I BADEVÆRELSE

| Nr. | Vurdering | Fejl |
|---|---|---|
| 9 | 🔥 | Ledningssamlinger er ikke aflastet for træk og vridning. |

## BEBOELSE - STUEPLAN - BADEVÆRELSE - LAVVOLTINSTALLATION

| Nr. | Vurdering | Fejl |
|---|---|---|
| 10 | ? | Det bør undersøges nærmere, om strømforsyninger er fastgjort, da:<br>"Den er gemt væk" |

## BEBOELSE - STUEPLAN - STUE

| Nr. | Vurdering | Fejl |
|---|---|---|
| 11 | 🔥 | Der mangler flere stikkontakter. |

## BEBOELSE - STUEPLAN - VÆRELSE OVERFOR STUE

| Nr. | Vurdering | Fejl |
|---|---|---|
| 12 | ⊘ | Der er ét lampeudtag, som ikke er fastgjort. |

## BEBOELSE - STUEPLAN - LOFT

| Nr. | Vurdering | Fejl |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 13 | ⊘ | Enkelte kabler mangler fastgørelse. |

| BEBOELSE - STUEPLAN - UDEN PÅ BYGNINGEN | | |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Vurdering** | **Fejl** |
| 14 | ⊘ | Enkelte kabler mangler fastgørelse. |

| BEBOELSE - STUEPLAN - CARPORT / GARAGE | | |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Vurdering** | **Fejl** |
| 15 | ⊘ | Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag stikkontakt eller afbryder. |
| 16 | ⊘ | Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag/over lampeudtag. |
| 17 | ⊘ | Enkelte kabler mangler fastgørelse. |
| 18 | ⊘ | Der er én afbryder, stikkontakt, som ikke er fastgjort. |
| 19 | ⚡ | En ledningssamling er ikke anbragt i dåse. |

| BEBOELSE - STUEPLAN - UDESTUE | | |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Vurdering** | **Fejl** |
| 20 | 🔥 | Der mangler flere stikkontakter. |

| BEBOELSE - STUEPLAN - VÆRELSE VED SOVEVÆRELSE | | |
|---|---|---|
| **Nr.** | **Vurdering** | **Fejl** |
| 21 | ⊘ | Der mangler én stikkontakt. |

# OVERSIGT OVER GENNEMGANGEN

Den autoriserede elinstallatørvirksomhed foretager en visuel gennemgang af bygningernes elinstallationer og udfører stikprøver på baggrund af sin erfaring og en professionel, faglig vurdering.

Nedenfor kan du se, hvor elinstallatørvirksomheden ingen bemærkninger har haft ved den visuelle gennemgang. Her kan du også se, hvilke installationer elinstallatørvirksomheden har valgt at adskille og undersøge nærmere.

**BEMÆRK**
**Hvis der er fundet en fejl i elinstallationerne, fremgår det af fejloversigten.**

**Hvis der er fundet fejl i elinstallationen, fremgår de af fejloversigten fra side 6 og frem.**

Hvis der er fundet lovlige elinstallationer, som ikke fungerer, fremgår de af rubrikken "Elinstallatørvirksomhedens oplysninger om funktionsdygtighed" på side 4.

## BEBOELSE - INDE

| RUM | ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL FØLGENDE | DETTE HAR VÆRET ADSKILT |
|---|---|---|
| **Beboelse - Stueplan - Tavlen** | - Er tavlen let tilgængelig for betjening?<br>- Er der det krævede antal lysgrupper?<br>- Er der RCD 30mA (HFI- eller HPFI-afbryder)?<br>- Fungerer RCD'er korrekt ved kontrolmåling?<br>- Slår RCD'er fra ved påvirkning af testknappen?<br>- Er der anvendt sikringer svarende til elinstallationen?<br>- Er hele installationen fejlbeskyttet?<br>- Er der en virksom jordforbindelse? | - |
| **Beboelse - Stueplan - Bryggers** | - Er samlinger anbragt i dåser?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast?<br>- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation?<br>- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag?<br>- Er alt materiel fastgjort?<br>- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt?<br>- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | - Lampeudtag til venstre for døren til gang<br>- Afbryder ved hoveddør |
| **Beboelse - Stueplan - Entre** | - Er samlinger anbragt i dåser?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast?<br>- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation?<br>- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag?<br>- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt?<br>- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | - Afbryder ved døren<br>- Udvendig lampe midt i loftet |
| **Beboelse - Stueplan - Køkken** | - Er alt materiel fastgjort?<br>- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast?<br>- Er samlinger anbragt i dåser?<br>- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt?<br>- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | - Lampeudtag til venstre for døren til stue<br>- Stikkontakt til venstre for vinduet |

| RUM | ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL FØLGENDE | DETTE HAR VÆRET ADSKILT |
|---|---|---|
| **Beboelse - Stueplan - Gang ved stue** | - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt?<br>- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt?<br>- Er al materiel fastgjort?<br>- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag?<br>- Er samlinger anbragt i dåser?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? | - Lampeudtag midt i loftet<br>- Afbryder og stikkontakt ved døren til badeværelse |
| **Beboelse - Stueplan - Badeværelse** | - Er samlinger anbragt i dåser?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast?<br>- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation?<br>- Er alt materiel fastgjort?<br>- Er installationen og brugsgenstande korrekt placeret i forhold til beskyttelsen mod vand?<br>- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | - Indbygningslampe til højre i brusenichen |
| **Beboelse - Stueplan - Badeværelse - 230 volt indbygningsarmaturer - Spot i badeværelse** | - Er belysningsarmaturer anvendt og placeret korrekt, jf. fabrikantanvisning?<br>- Er loftet ved lamperne fri for brandtilløb?<br>- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel og tværsnit? | - |
| **Beboelse - Stueplan - Badeværelse - lavvoltinstallation** | - Er der anvendt sikringer svarende til installationen?<br>- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel og tværsnit?<br>- Er belysningsarmaturer anvendt og placeret korrekt, jf. fabrikantanvisning?<br>- Er ledningssamlinger foretaget korrekt?<br>- Er loftet ved lamperne fri for brandtilløb? | - |
| **Beboelse - Stueplan - Stue** | - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt?<br>- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt?<br>- Er al materiel fastgjort?<br>- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag?<br>- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast?<br>- Er samlinger anbragt i dåser? | - Lampeudtag til højre for døren til gang<br>- Afbryder og stikkontakt ved døren til gang |
| **Beboelse - Stueplan - Soveværelse** | - Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter?<br>- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt?<br>- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt?<br>- Er al materiel fastgjort?<br>- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag?<br>- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast?<br>- Er samlinger anbragt i dåser? | - Udvendig lampe midt i loftet<br>- Afbryder og stikkontakt ved døren |
| **Beboelse - Stueplan - Værelse overfor stue** | - Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter?<br>- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt?<br>- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt?<br>- Er samlinger anbragt i dåser?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast?<br>- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation?<br>- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? | - Afbryder og stikkontakt ved døren |

| RUM | ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL FØLGENDE | DETTE HAR VÆRET ADSKILT |
|---|---|---|
| **Beboelse - Stueplan - Værelse overfor badeværelse** | - Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter?<br>- Er samlinger anbragt i dåser?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast?<br>- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag?<br>- Er al materiel fastgjort?<br>- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation?<br>- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt?<br>- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | - Lampeudtag til højre for vinduet<br>- Afbryder og stikkontakt ved døren |
| **Beboelse - Stueplan - Loft** | - Er samlinger anbragt i dåser?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast?<br>- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? | - |
| **Beboelse - Stueplan - Uden på bygningen** | - Har det elektriske materiel den korrekte kapslingsklasse?<br>- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag?<br>- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast?<br>- Er samlinger anbragt i dåser? | - |
| **Beboelse - Stueplan - Carport / garage** | - Er der det fornødne antal tilslutningssteder?<br>- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag?<br>- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? | - |
| **Beboelse - Stueplan - Udestue** | - Er al materiel fastgjort?<br>- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag?<br>- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast?<br>- Er samlinger anbragt i dåser?<br>- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt?<br>- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | - Lampeudtag ved terrassedør<br>- Stikkontakt til højre for terrassedør |
| **Beboelse - Stueplan - Gang for enden af hus** | - Er samlinger anbragt i dåser?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast?<br>- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag?<br>- Er al materiel fastgjort?<br>- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt?<br>- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | - Afbryder og stikkontakt ved døren til anden gang<br>- Lampeudtag midt i loftet |
| **Beboelse - Stueplan - Værelse ved soveværelse** | - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt?<br>- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt?<br>- Er al materiel fastgjort?<br>- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag?<br>- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation?<br>- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast?<br>- Er samlinger anbragt i dåser? | - Lampeudtag til højre for døren<br>- Stikkontakt til venstre for vinduet |

# OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Huseftersynsordningen omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstallationer. Det resulterer i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Når sælger gør brug af huseftersynsordningen, er sælger fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Det vil sige, at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring.

Er huset ikke solgt inden rapporternes udløbsdato, skal bygningerne gennemgås på ny, og der skal laves nye rapporter.




## ELEFTERSYNET

### Hvordan er eleftersynet udført?

Eleftersynet bliver udført af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Elinstallationerne vurderes visuelt og ud fra stikprøver, hvor dele af elinstallationen undersøges for lovlighed og funktionsdygtighed. Fagpersonen undersøger kun de dele af installationen, som der er adgang til. Der kan derfor være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af elinstallationsrapporten.
Gennemgangen af elinstallationerne tager udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på udførelsestidspunktet - altså om de er udført efter de regler, der var gældende, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse, der opføres nu.

### Hvad omfatter eleftersynet ikke?

Bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normale for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke påvirker elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt • dele af elinstallationen, der var utilgængelige • hårde hvidevarer • andre elektriske apparater.

## Hvordan tegnes en ejerskifteforsikring?

Når du køber et hus, kan du købe en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport. Rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen.

Det er køber, der afgør, om der skal købes en forsikring. Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af det fremlagte tilbud.

Du kan, som køber, indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber, men uanset om du vælger et dyrere eller billigere tilbud, skal sælger betale halvdelen af præmien i det oprindelige tilbud.

## Hvad sker der, hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring?

Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej.

Sælger kan i visse tilfælde stadig have et ansvar - se afsnittet om "sælgeransvar".

## Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

***Skader og fysiske forhold***

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningen, der giver nærliggende risiko for skader. Såvel skader som de fysiske forhold skal afvige nævneværdigt fra tilsvarende ejendomme af samme alder og type, for at forsikringen dækker. Størrelsen på erstatningen afhænger af bygningsdelens alder og forsikringsbetingelserne. Det er dog en forudsætning, at skaden var tilstede inden du som køber ovetog ejendommen, og at du ikke kendte til skaden på overtagelsestidspunktet.

***VVS-installationer***

Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af VVS-installationer i og under de forsikrede bygninger ud til ydersiden af bygningens fundament samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

***Elinstallationer***

Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger, samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker – men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Det er derfor en god ide at læse disse betingelser. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang, herunder en forsikringsperiode på minimum 5 år. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på www.forsikringsoplysningen.dk

## Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?

Skader og fysiske forhold, der er nævnt i elinstallationsrapporten eller tilstandsrapporten, er ikke dækket, medmindre disse forhold er klart forkert beskrevet i rapporten. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår et forhold anses for klart forkert beskrevet. Hvis det fremgår af en af rapporterne, at der er forhold, som er gjort utilgængelige, vil de ikke være omfattet af forsikringen. Herudover kan der være andre undtagelser for dækningen, som fremgår af forsikringsbetingelserne og bekendtgørelsen om ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Eventuelle forbehold for forsikringens dækning vil fremgå af forsikringspolicen.

Når man køber et brugt hus, må man forvente, at huset er præget af alder og brug. Derfor vil ejerskifteforsikringen ikke dække forhold, der alene består i slid og manglende vedligeholdelse, forhold der er normale for husets type og alder, eller forhold, som køber havde kendskab til ved handlens indgåelse.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke købers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen, eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

### Rapportens gyldighedsperiode

Elinstallationsrapporten har en gyldighedsperiode på 12 måneder, og herefter skal der laves en ny.

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, og herefter skal der laves en ny.

### Sælgeransvar

Sælger kan blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar, hvis sælger præsenterer en gyldig elinstallationsrapport og tilstandsrapport for køber sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.

Sælger skal sikre sig, at køber er klar over, at det 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Sælger kan fortsat komme til at hæfte for:

- Forhold uden for bygningen (eksempelvis forurenet jord)
- Ulovligheder (eksempelvis bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler)
- Hvis sælger bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (eksempelvis ved at fortie skjulte skader, som sælger har kendskab til)

## KLAGER

### Hvor kan jeg klage over elinstallationsrapporten?

Du kan klage, hvis elinstallatørvirksomheden har begået fejl, så elinstallationsrapporten giver et forkert indtryk af elinstallationerne.

Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer. Læs mere på www.el-vvs-anke.dk. Her kan du også finde et klageskema.

Du skal forelægge din klage for elinstallatørvirksomheden, som har udarbejdet elinstallationsrapporten, inden du klager til Ankenævnet.

## VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om huseftersynsordningen generelt og om eleftersynet, kan du finde flere informationer og detaljer på www.boligejer.dk sammen med de digitale rapporter.

Besigtigelsesdato: 16.11.2026